

वास्तविक मतदान प्रारम्भ होने के बाद	BU खराब हो जाए	BU, CU एवं VVPAT का पूरा सेट बदला जाएगा	<ul style="list-style-type: none"> ➤ नई मशीन के प्रत्येक खुले उम्मीदवार बटन पर 1-1 मत देकर पुनः मॉक पॉल किया जाएगा ➤ खराब यूनिट्स को केरिंग केस में सील कर रख दिया जाएगा
	CU खराब हो जाए		<ul style="list-style-type: none"> ➤ कोई मॉक पॉल नहीं होगा ➤ खराब VVPAT को केरिंग केस में सील कर रख देंगे
	VVPAT का प्रिंटर खराब हो जाए	केवल VVPAT को बदला जाएगा	<ul style="list-style-type: none"> ➤ कोई मॉक पॉल नहीं होगा
वास्तविक मतदान प्रारम्भ होने से पहले	VVPAT की बैटरी खराब हो जाए	केवल VVPAT की बैटरी बदली जाएगी	<ul style="list-style-type: none"> ➤ कोई मॉक पॉल नहीं होगा
	कोई भी यूनिट खराब हो	केवल खराब यूनिट को ही बदला जाएगा	

- ❖ वीवीपेट बैटरी या वीवीपेट को बदलने के लिए पहले **सीयू को पावर-ऑफ** अवश्य करें
- ❖ किसी भी स्थिति में वीवीपेट के **सील्ड बैलट स्लिप कंपार्टमेंट को खोला नहीं जाएगा**
- ❖ वीवीपेट बदलते समय यदि अंतिम मतदाता को दुबारा मतदान का अवसर दिया जाता है तो इस घटना को स्पष्ट रूप से पीठासीन अधिकारी की डायरी में अंकित किया जाएगा